



## Algemene informatie

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| Artikelnummer              | 160908           |
| EAN                        | 4008321530660    |
| Merk                       | Osram            |
| Fabrikantnaam              | HQI-TS 2000 watt |
| Aantal in omdoos           | 12               |
| Lampdirect All-in garantie | 1 jaar           |
| Energielabel oud           | A+               |
| Levensduur (uur)           | 8000             |

## Technische Informatie

|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| Techniek                     | Gasontladingslamp |
| Watt                         | 2000              |
| Dimbaar                      | Niet Dimbaar      |
| Lampvoet (fitting)           | K12S              |
| Kleurcode                    | 641 Koel Wit      |
| Lichtkleur (Kelvin)          | 4100 Koel Wit     |
| Kleurweergave (Ra)           | 60-69             |
| Lichtkleur                   | Wit               |
| Kleurinstelling              | Enkele kleur      |
| Lichtopbrengst (Lumen)       | 230000            |
| Lumen Watt Verhouding (Lm/W) | 115               |
| Lampafwerking                | Helder            |
| Voorschakelapparaat Benodigd | Ja                |

|              |                                   |
|--------------|-----------------------------------|
| Type product | CDM-TD / HCI-TS / HQI-TS / MHN-TD |
| Sensortype   | Geen sensor                       |

## Lamp Informatie

|               |           |
|---------------|-----------|
| UV Filter     | Nee       |
| Product Serie | POWERSTAR |

## Afmetingen

|               |          |
|---------------|----------|
| Lengte (mm)   | 274      |
| Hoogte (mm)   | 274      |
| Diameter (mm) | 40       |
| Vorm          | Buislamp |

## Waarom Lampdirect?



Bestel bij de **grootste lichtspecialist** van Europa



**Offerte** op maat



Tot 7 jaar **all-in garantie**



**Gemakkelijk** retourneren

